

Notice d'installation et d'utilisation de la seconde porte

connectée à une centrale



Présentation de la carte porte secondaire

La carte porte secondaire se connecte à une mini centrale de la gamme Hexact (Pro, Universal et Plus). Elle peut être pilotée par une platine à défilement de noms utilisant le Réseau Téléphonique Commuté (RTC) ou par des clés autorisées avec le logiciel HexaSoft.

Cette carte permet l'ouverture d'une porte supplémentaire une fois la communication établie entre la platine et le résidant. Ce dernier contrôle la porte en appuyant sur la touche # de son combiné téléphonique.

Deux potentiomètres permettent de régler les temporisations de la porte secondaire : le premier définit le délai avant ouverture, le second le temps d'ouverture.

Caractéristiques techniques

Alimentation	10 à 14 V / 50 mA
Distance maximal de câblage	300 m.
Tempo du potentiomètre d'attente	de 0 à 60 sec. (environ)
Tempo du potentiomètre d'ouverture	de 5 à 60 sec. (environ)

Schéma d'installation

